

05.2

Анизотропная фотопроводимость, возбуждаемая в полупроводнике двухчастотным оптическим излучением

© П.А. Зезюля¹, В.Л. Малевич^{2,3}¹ Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь² Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь³ Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

E-mail: zezulya@bsu.by

Поступило в Редакцию 19 июля 2022 г.

В окончательной редакции 1 сентября 2022 г.

Принято к публикации 14 сентября 2022 г.

Рассмотрена анизотропная фотопроводимость на разностной частоте, возбуждаемая в полупроводнике линейно поляризованным двухчастотным оптическим излучением. Анизотропия фотопроводимости возникает вследствие оптического выстраивания импульсов фотовозбужденных электронов и зависимости от энергии их эффективной массы и времени импульсной релаксации. Показано, что вклад анизотропной фотопроводимости в фототок на разностной частоте, лежащей в терагерцевом диапазоне частот, может быть сравним с вкладом обычной изотропной фотопроводимости. Данный эффект может проявляться в фотопроводящих антеннах — устройствах, используемых для генерации терагерцевого излучения.

Ключевые слова: анизотропная фотопроводимость, фотосмещение, терагерцевое излучение, фотопроводящая антенна.

DOI: 10.21883/PJTF.2022.21.53707.19313

Одним из методов генерации непрерывного терагерцевого (THz) излучения является использование эффекта фотосмещения при межзонном оптическом возбуждении полупроводника двумя пучками света, разность частот которых лежит в THz-области [1,2]. Эффект фотосмещения возникает благодаря нелинейному характеру фотопроводимости и в присутствии постоянного смещения приводит к генерации фототока на частоте биений. THz-излучатель на основе эффекта фотосмещения, называемый фотопроводящей антенной, представляет собой фоточувствительный полупроводниковый слой, на поверхности которого сформирована система металлических электродов, играющая роль излучающей антенны, а также служащая для подачи напряжения смещения. Для эффективной работы фотопроводящей антенны в качестве THz-излучателя необходимо, чтобы время жизни неравновесных носителей заряда, определяющее время фотоотклика полупроводника, составляло менее 1 ps. Поэтому в фотоантеннах, используемых для генерации THz-излучения, необходимо использовать специально выращенные полупроводниковые слои с субпикосекундными временами жизни неравновесных носителей тока [1,2].

В настоящей работе рассматривается анизотропная фотопроводимость в полупроводнике, возбуждаемом двухчастотным оптическим излучением, а также ее вклад в фототок на частоте биений, соответствующей THz-области. Анизотропная фотопроводимость для межзонных оптических переходов обусловлена анизотропией импульсного распределения электронов, возбуждаемых поляризованным светом, и зависимостью их вре-

мени импульсной релаксации и эффективной массы от энергии [3–5]. Время отклика анизотропной фотопроводимости определяется временем релаксации электронов по импульсам, которое обычно составляет 200–300 fs.

Рассмотрим кубический полупроводник, возбуждаемый двухчастотным линейно поляризованным оптическим излучением $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_1 \cos \omega_+ t + \mathbf{E}_2 \cos \omega_- t$ с близкими частотами $\omega_{\pm} = \omega \pm \Omega/2 > \varepsilon_g/\hbar$ (ε_g — ширина запрещенной зоны полупроводника). К полупроводнику приложено постоянное электрическое поле \mathbf{F} , направленное вдоль оси z , векторы \mathbf{E}_1 и \mathbf{E}_2 параллельны друг другу и лежат в плоскости xz под углом γ к оси z . Концентрация фотовозбужденных электронов и дырок пропорциональна интенсивности падающего оптического излучения и включает два слагаемых, одно из которых не зависит от времени, а второе изменяется на разностной частоте Ω , которая предполагается лежащей в THz-диапазоне. Здесь нас интересует компонента фототока на частоте биений, поскольку именно она возбуждает THz-излучение в фотопроводящей антенне.

Кинетическое уравнение для составляющей функции распределения фотовозбужденных электронов $f_{\mathbf{p}}$ по импульсам \mathbf{p} на разностной частоте в постоянном электрическом поле имеет вид

$$i\Omega f_{\mathbf{p}} - e\mathbf{F} \frac{\partial f_{\mathbf{p}}}{\partial \mathbf{p}} = G_{\mathbf{p}}(t) - \frac{f_0(\varepsilon_{\mathbf{p}})}{\tau_0} + I_c(f_{\mathbf{p}}), \quad (1)$$

$$G_{\mathbf{p}}(t) = \frac{\alpha I \delta(\varepsilon_0 - \varepsilon_{\mathbf{p}})}{\hbar \omega g(\varepsilon_{\mathbf{p}})} (1 - P_2(\cos \beta)), \quad (2)$$

где τ_0 — время рекомбинации неравновесных электронов, $I_c(f_p)$ — интеграл столкновений, $f_0(\varepsilon_p)$ — симметричная по импульсу часть функции распределения фотоэлектронов, $P_2(x)$ — полином Лежандра второго порядка, β — угол между направлением импульса электрона и вектором поляризации оптического излучения, $\delta(x)$ — дельта-функция, I — амплитуда интенсивности возбуждающего излучения на частоте Ω , $g(\varepsilon_p)$ — плотность электронных состояний в зоне проводимости, $v_p = \partial\varepsilon_p/\partial p$ — скорость электрона с энергией ε_p , α — коэффициент межзонного поглощения света. Выражение (2) описывает генерацию неравновесных электронов при межзонных переходах из подзоны тяжелых дырок валентной зоны (вкладом переходов из подзоны легких дырок пренебрегается) [3]. Энергия фотовозбужденного электрона ε_0 определяется из соотношения $\varepsilon_p + \varepsilon_{v,p} = \hbar\omega - \varepsilon_g$ ($\varepsilon_{v,p}$ — закон дисперсии тяжелых дырок).

Кинетическое уравнение (1) будем решать в линейном приближении по полю \mathbf{F} и в квадратичном по полю световой волны, используя стандартную процедуру [6] разложения функции распределения электронов по сферическим функциям Y_{lm}

$$f_p = f_0(\varepsilon_p) + \sum_{l=1,2} \sum_{m=-l}^{+l} f_{l,m}(\varepsilon_p) Y_{lm}(\theta, \varphi), \quad (3)$$

где θ и φ — полярный и азимутальный углы вектора \mathbf{p} в сферической системе координат. Для рассматриваемого здесь случая квазиупругого рассеяния интеграл столкновений можно представить в виде

$$I_c(f_p) = -\frac{1}{\tau_1(\varepsilon_p)} \sum_{m=-1}^{+1} f_{1,m}(\varepsilon_p) Y_{1m}(\theta, \varphi) - \frac{1}{\tau_2(\varepsilon_p)} \sum_{m=-2}^{+2} f_{2,m}(\varepsilon_p) Y_{2m}(\theta, \varphi), \quad (4)$$

где τ_1 и τ_2 — времена релаксации первой и второй сферических гармоник функции распределения. Используя теорему сложения для сферических функций, запишем

$$P_2(\cos\beta) = \frac{4\pi}{5} \sum_{m=-2}^{+2} Y_{2m}(\theta, \varphi) Y_{2m}^*(\gamma, 0). \quad (5)$$

Подставляя в (1) выражения (2)–(5), получаем уравнение для коэффициентов разложения функции распределения по сферическим функциям. Умножая его на $Y_{lm}^*(\theta, \varphi)$ и интегрируя по углам, находим цепочку уравнений для коэффициентов $f_{l,m}$. В линейном приближении по постоянному электрическому полю из данной системы уравнений получаем выражения для

коэффициентов разложения, определяющих фототок:

$$f_{1,0} = 2\sqrt{\frac{\pi}{3}} \frac{\alpha I}{\hbar\omega} \frac{eF\tau_1 v_p}{1+i\Omega\tau_1} \left[\frac{\tau_0}{1+i\Omega\tau_0} \frac{d}{d\varepsilon_p} \left(\frac{\delta(\varepsilon_0 - \varepsilon_p)}{g(\varepsilon_p)} \right) - \frac{2}{5} P_2(\cos\gamma) U(\varepsilon_p) \right], \quad (6)$$

$$f_{1,\pm 1} = \pm \frac{\sqrt{6\pi}}{10} \frac{\alpha I \sin 2\gamma}{\hbar\omega} \frac{eF\tau_1 v_p}{1+i\Omega\tau_1} U(\varepsilon_p), \quad (7)$$

$$U(\varepsilon_p) = \frac{d}{d\varepsilon_p} \left[\frac{\tau_2}{1+i\Omega\tau_2} \frac{\delta(\varepsilon_0 - \varepsilon_p)}{g(\varepsilon_p)} \right] + 3 \frac{\tau_2}{1+i\Omega\tau_2} \frac{\delta(\varepsilon_0 - \varepsilon_p)}{pg(\varepsilon_p)v_p}. \quad (8)$$

После подстановки (6) и (7) в выражение для тока и интегрирования по импульсам для продольной j_z и поперечной j_x компонент фототока получаем

$$j_z = \frac{e^2 F}{3\pi^2} \frac{\alpha I}{\hbar^4 \omega g(\varepsilon_0)} \left\{ \frac{\tau_0}{1+i\Omega\tau_0} \frac{d}{d\varepsilon_p} \left(p^2 v_p \frac{\tau_1}{1+i\Omega\tau_1} \right) - \frac{2}{5} P_2(\cos\gamma) \frac{\tau_2}{1+i\Omega\tau_2} V(\varepsilon_p) \right\} \Bigg|_{\varepsilon_p=\varepsilon_0}, \quad (9)$$

$$j_x = -\frac{e^2 F}{10\pi^2} \frac{\alpha I \sin 2\gamma}{\hbar^4 \omega g(\varepsilon_0)} \frac{\tau_2}{1+i\Omega\tau_2} V(\varepsilon_p) \Bigg|_{\varepsilon_p=\varepsilon_0}, \quad (10)$$

$$V(\varepsilon_p) = p^3 \frac{d}{d\varepsilon_p} \left(\frac{v_p}{p} \frac{\tau_1}{1+i\Omega\tau_1} \right) = \frac{\tau_1}{1+i\Omega\tau_1} p^3 \frac{d}{d\varepsilon_p} \left(\frac{v_p}{p} \right) + p^2 v_p \frac{d}{d\varepsilon_p} \left(\frac{\tau_1}{1+i\Omega\tau_1} \right). \quad (11)$$

Первое слагаемое в выражении (9), содержащее время жизни неравновесных электронов τ_0 , описывает изотропную фотопроводимость. Анизотропия распределения фотовозбужденных электронов по импульсам приводит к появлению зависящего от угла γ второго слагаемого в (9), а также поперечной компоненты фототока (10), перпендикулярной тянущему полю \mathbf{F} . Следует отметить, что выражения (9)–(11) получены в пренебрежении энергетической релаксацией и, следовательно, справедливы при выполнении условия $\Omega\tau_e \gg 1$ (τ_e — время энергетической релаксации электронов).

Анизотропная часть фотопроводимости определяется функцией $V(\varepsilon_p)$, которая отлична от нуля только тогда, когда эффективная масса и (или) время импульсной релаксации электронов зависят от энергии. Первое слагаемое в (11) описывает вклад в анизотропную фотопроводимость, обусловленный непараболичностью электронного спектра, а второе — обусловленный зависимостью времени релаксации импульса от энергии.

Функция $V(\varepsilon_p)$ определяется производными эффективной массы и времени импульсной релаксации электронов по энергии. Поэтому в случае пороговой зависимости этих параметров от энергии, например когда энергия фотоэлектрона лежит вблизи порога междолинных переходов или порога рождения оптического фонона, можно ожидать увеличения анизотропной составляющей фотопроводимости. В работе [7] методом Монте-Карло исследовалась спектральная зависимость анизотропной фотопроводимости и было показано, что анизотропная фотопроводимость достигает максимума, когда энергия фотовозбужденного электрона лежит вблизи порога междолинных переходов. В типичных полупроводниках обычно выполняется соотношение $\tau_0 \gg \tau_1, \tau_2$. В области низких частот ($\Omega\tau_0 \ll 1$) анизотропная добавка к фотопроводимости на разностной частоте мала, поскольку ее отношение к обычной фотопроводимости характеризуется параметром $\tau_2(\varepsilon_0)/\tau_0 \ll 1$. Однако в области ТГц-частот $\Omega\tau_0 \gg 1$ отношение анизотропной части фотопроводимости к изотропной определяется параметром $\Omega\tau_2(\varepsilon_0)$, величина которого может быть порядка единицы. Отсюда следует, что на терагерцевой разностной частоте анизотропная составляющая фотопроводимости может быть сравнима с обычной изотропной. Этот вывод справедлив и для специально выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии полупроводниковых слоев, используемых в фотопроводящих антеннах, поскольку для них в ТГц-области частот $\tau_0 \sim \Omega^{-1}$.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] E. Peytavit, G. Ducournau, J.-F. Lampin, in *Fundamentals of terahertz devices and applications*, ed. by D. Pavlidis (John Wiley & Sons, Hoboken, N.J., 2021), p. 137–186. DOI: 10.1002/9781119460749
- [2] N. Burford, M. El-Shenawee, *Opt. Eng.*, **56** (1), 010901 (2017). DOI: 10.1117/1.OE.56.1.010901
- [3] В.И. Белиничер, В.Н. Новиков, *ФТП*, **15** (10), 1957 (1981). [V.I. Belinicher, V.N. Novikov, *Sov. Phys. Semicond.*, **15** (10), 1138 (1981).]
- [4] М.И. Караман, В.П. Мушинский, Г.М. Шмелев, *ЖТФ*, **53** (6), 1198 (1983). [M.I. Karaman, V.P. Mushinskii, G.M. Shmelev, *Sov. Phys. Tech. Phys.*, **28**, 730 (1983).]
- [5] С.Х. Есаян, Е.Л. Ивченко, В.В. Леманов, А.Ю. Максимов, *Письма в ЖЭТФ*, **40** (11), 462 (1984). [S.Kh. Esayan, E.L. Ivchenko, V.V. Lemanov, A.Yu. Maksimov, *JETP Lett.*, **40** (11), 1290 (1984).]
- [6] И.М. Дыкман, П.М. Томчук, *Явления переноса и флуктуации в полупроводниках* (Наук. думка, Киев, 1981).
- [7] Y.V. Malevich, R. Adomavičius, A. Krotkus, V.L. Malevich, *J. Appl. Phys.*, **115** (7), 073103 (2014). DOI: 10.1063/1.4865961